

Dati commerciali e di listino

Apparecchio radioricevente C.G.E. per onde cortissime, corte e medie, croce magica per l'indicazione di sintonia. Soprammobile in radica pregiata. Scala policroma in cristallo di grandi dimensioni, intercambiabile. Alimentazione a corrente alternata.

Schema

Supereterodina a sei valvole della serie mista (tipi europei e americani) con convertitrice ECH3; amplificatrice di MF 6K7-G; rivelatrice, CAV, amplificatrice di BF 6Q7-G; finale a fascio elettronico 6V6-G; raddrizzatrice a doppia placca 5Y3-G. La ricezione è commutabile su tre gamme d'onda e ha il dispositivo di presa «fono» con posizione del commutatore di gamma. Regolazione di volume e di tono. Croce magica per l'indicazione di sintonia EM1.

Gamme d'onda

Tre: cortissime, corte e medie con i campi $13,5 \div 27$ m; $26 \div 50$ m; $195 \div 580$ m.

Indicatore di sintonia

A raggi catodici (croce magica) con tubo a caratteristica europea EM1.

Circuiti accordati

Sei in funzione di cui quattro a MF con nuclei in agglomerato di ferro.

Media frequenza

A quattro circuiti accordati con trasformatori con nuclei in agglomerati di ferro ad alta permeabilità tarati su 469 kHz.

Regolazione del tono

Manuale con potenziometro e condensatore fisso sulla placca della finale.

Radiofonografo

Presa fono (quarta posizione sul commutatore di gamma). Il «605» è il radiofonografo.

Altoparlanti

Elettrodinamico; CEA 1830/A; potenza di uscita 3,5 W.

Valvole (tipi e zoccoli)

1	2	3
ECH3 (51)	6K7-G (7-R)	6Q7-G (7-V)
4	5	6
6V6-G (7-AC)	5Y3-G (5-T)	EM1 (46)

Lampade della scala

Una, denominata ER 6517/8 nel listino R 200.

Tensioni di alimentazione

Sei prese diverse da 110 a 275 V adatte a mezzo spina apposita. Frequenze da 42 a 60 Hz.

Consumo totale primario

Circa 80 VA.

Mobile

Di lusso in legno, in elegante linea moderna.

Anno di costruzione

1940, segue il 315 realizzato nel 1943.

Costruttore

Compagnia Generale di Elettricità - Via Bergognone 34, Milano. L'Ufficio Commerciale Radio della C.G.E. è in via Felice Casati, 44, Milano.

Note di servizio

(624) Questo modello ha una stretta analogia con il «315» della casa, salvo la variazione dei tipi di valvole più moderne. Vedi scheda 166. Presso lo schema del «205/605» sono disegnati gli zoccoli delle valvole ECH3-ECH4; EM1-EM4, tali disegni possono essere utili nel caso di necessità di sostituzione dei tipi di valvole segnati e per comprendere l'analogia con il «315».

Particolarità costruttive

Altoparlante separato dai due chassis (uno per l'alimentazione). Le MF facilmente reperibili sono regolabili a mezzo di apposita chiavetta. I compensatori per l'allineamento sono chiaramente reperibili sotto la parte pilota dello chassis.



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

